

PowerMaxx ULA LED

ULA 14.4-18 LED
PowerMaxx SLA LED
SLA 14.4-18 LED
PowerMaxx TLA LED



sl Prevod originalnih navodil za uporabo 4



SLA 14.4-18 LED



ULA 14.4-18 LED


PowerMaxx SLA LED



PowerMaxx ULA LED

PowerMaxx TLA LED



		ULA 14.4-18 LED	PowerMaxx SLA LED	PowerMaxx ULA LED	SLA 14.4-18 LED	PowerMaxx TLA LED
Serial Number		00368..	00369..	00367..	00370..	06213..
U	V	14,4 - 18	10,8	10,8	14,4 - 18	10,8
P	W	7	5,5	3,5	8	3,5
Phi	lm	280	290	160	410	210
CRI	-	> 65	> 70	> 70	> 70	> 70
CCT	K	5000	5000	5000	5000	5000
m	kg (lbs)	0,39 (0.76)	0,42 (0.93)	0,32 (0.72)	0,46 (1.01)	0,13 (0.29)

Prevod originalnih navodil za uporabo

1. Splošna varnostna navodila



OPOZORILO – Skrbno in v celoti preberite ta navodila saj zmanjšate možnost poškodb.



OPOZORILO – Preberite vsa priložena navodila za varno delo. Neupoštevanje navodil in pravil lahko pripelje do električnega udara, požara ali/in resnih poškodb oseb.

Shranite ta varnostna navodila za kasnejšo uporabo.

Vedno polnite baterijske pakete na polnilcih, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilci so narejeni za polnjenje specifičnih tipov baterijskih paketov, lahko pride do požara, če se uporabljajo za polnjenje drugih tipov baterijskih paketov.

Vedno vstavite baterijski paket v svetilko. Uporaba drugih baterijskih paketov lahko povzroči poškodbe in uničenje.

Ko jih ne uporabljate, hranite baterijske pakete stran od sponk za papir, kovancev, ključev, vijakov ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki bi lahko premostili kontakte. Kratak stik med kontaktoma lahko povzroči požar.

Tekočina lahko priteče ob nepravilni uporabi. Izogibajte se kontaktu s to tekočino. V primeru nenamerne stika s kožo prizadeto mesto temeljito sperite. Če pa slučajno pride v kontakt z vašimi očmi, poiščite medicinsko pomoč. Tekočina iztekajoče baterije lahko povzroči draženje kože ali opekline.

Ne uporabljajte baterijske svetilke v eksplozivni atmosferi, če je v ozračju vnetljiv prah, tekočine in plini. Svetilka lahko povzroči iskro in tako zaneti požar ali eksplozijo.

Izogibajte se nenamernemu delovanju. Preden priključite baterijski paket in preden dvignete ali prenašate svetilko, se prepričajte, da je lučka izklopljena. Nenamerno pritisnete stikalo na napravi ali priključite napravo na baterijski pake, ko je že vključena, lahko povzroči nesreče..

Vedno izklopite svetilko, ko jo ne uporabljate.

Ne uporabljajte svetilke s poškodovanim stikalom. Električne naprave, ki jih ni več mogoče vklopiti ali izklopiti, so nevarne in jih je treba nemudoma popraviti.

Izvlomite baterijski paket ko posegате v svetilko ali jo shranjujete. tem preperečita kakršno koli nenamensko uporabo.

Tudi ko ni v uporabi držite svetilko stran od otrok. Ne dovolite osebju, da uporablja napravo, razen če je že seznanjena s temi navodili. Električni stroji so lahko nevarni v rokah ljudi, ki ne znajo rokovati z njimi.

Napravo skrbno vzdržujte. Preverite, ali vsi gibljivi deli pravilno delujejo in se ne zagrabiijo, pazite, da noben del ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da vpliva na delovanje žarnice. Poškodovane dele tako zamenjate z originalnimi deli! Številne nesreče povzročajo slabo vzdrževana električna orodja.

Ne delajte s svetilko brez stekelca ali s poškodovanim stekelcem.

Uporabite žarnico, pribor itd., Kot je opisano v teh navodilih. Upošteвайте delovne pogoje in zahtevane naloge. Uporaba električnih strojev za dela, za katera niso namenjena lahko pripelje do nevarnih situacij.

Svetilko naj vedno servisira usposobljeno osebje z originalnimi rezervnimi deli. S tem boste zagotovili varno delovanje naprave.

Imejte svetilko stran od izvorov vročine ali ognja. Ne shranjujte svetilko v vlažnem področju. Ne shranjujte svetilko tam, kjer bi temperatura lahko presegla 40°C. (poleti na armaturi vozila ali na drugih kovinskih predmetih na soncu).

Svetilke ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Ne puščajte svetilke vklopljene, če je ne uporabljate.

Svetilka je namenjena notranji uporabi.

Nikoli ne uporabljajte nekompletne svetilke, ali modificirane neskladno z navodili. Ne prizigajte svetilke, če kaj manjka ali je poškodovana.

Preverite, da svetilka stabilno stoji. V nasprotnem primeru jo dajte v primerno stojalo.

Baterije naj bodo vedno suhe!



Ne izpostavljajte baterijskih paketov ognju!



Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij!

Ne odpirajte baterijskih paketov!

Ne prijemajte z prevodnimi materiali kontaktov baterij, da ne nastane kratki stik!



Šibka kislina ki je vnetljiva lahko priteče iz poškodovanega Li-Ion baterijskega paketa.



V kolikor te tekočine pridejo v kontakt z vašo kožo takoj splahnite z veliko vode. V kolikor te tekočine pridejo v kontakt z vašo kožo takoj splahnite z veliko vode. Če pa slučajno pride v kontakt z vašimi očmi, jih takoj splahnite z tekočo vodo ter poiščite medicinsko pomoč.



Opozorila - splošna nevarnost!

Ne odlagajte izrabljenih baterijskih paketov med hišne odpadke. Vrnite poškodovane ali pokvarjene baterijske pakete vašemu trgovcu.

Ne vrzite baterijskih paketov v vodo.

Ne usmerjajte svetlobnega snopa v oči ljudi ali živali.



Ne glejte v snop svetilke.

SLA 14,4-18 LED PowerMaxx SLA LED: IEC/EN 62471 za »fotobiološka varnost svetilk in sistemov svetilk« so te luči uvrščene v skupino izjem.

ULA 14.4-18 LED, PowerMaxx ULA LED: Rizična skupina 2:

POZOR! možno nevarno optično sevanje.



CAUTION
possibly hazardous
optical radiation
emitted from this
product

Med daljšim delovanjem ne glejte v svetilko. Lahko povzroči poškodbo oči.

Zmanjšajte izpostavljenost prahu:

⚠ OPOZORILO - Nekateri prah, ki nastane pri brušenju, žaganju, vrtnanja in drugih gradbenih dejavnosti, vsebuje kemikalije, za katere je znano, da povzročajo raka, okvare pri rojstvu ali drugo škodo na reprodukcijo. Nekaj vzorcev teh kemikalij je:

- Svinec iz barv na osnovi svınca,
 - Kristalni silicijev dioksid iz opeke in cementa ter drugi zidarski izdelki in
 - Arzen in krom iz kemično obdelanega lesa.
- Vaše tveganje zaradi teh izpostavljenosti se razlikuje glede na to, kako pogosto opravljate to vrsto dela. Da bi zmanjšali izpostavljenost tem kemikalijam: delajte na dobro prezračevanem območju in delajte z odobreno varnostno opremo, kot so prašne maske, ki so posebej zasnovane za filtriranje mikroskopskih delcev.

To velja tudi za prah iz drugih materialov, kot so nekatere vrste lesa (npr. Hrastov prah ali bukev prah), kovine, azbest. Druge znane bolezni so npr. alergijske reakcije, bolezni dihal. Ne dovolite, da prah pride do telesa.

Upoštevajte ustrezne smernice in nacionalne predpise za vaš material, osebje, aplikacijo in kraj uporabe (npr. Predpisi o varnosti in zdravju pri delu, odstranjevanje).

Zbirajte delce in prah, ki nastane med delom in ne odlagajte blizu delovišča.

Uporabite primerni pribor za delo. V tem primeru bodo delci vstopili v ozračje nekontrolirano.

Uporablja naj se odsesavanje prašnih delcev, če narava dela to omogoča.

Zmanjšajte izpostavljenost prahu z naslednjimi ukrepi:

- ne usmerjajte uhajajočih delcev in izpušnega zraka vase ali v bližnje osebe ali na deponijo prahu,
- uporabite ekstrakcijsko enoto in / ali čistilnike zraka,
- Poskrbite za dobro prezračevanje in čistite delavni prostor s sesalnikom. Pometanje ali izpihovanje dviguje prah.

Umazano delavno obleko operite ali posesajte. Ne jo izpihovati, stepati, krtačiti.

2. Legenda

Glejte sliko na naslovni strani.

- 1 Steklo/Zunanji del LED
- 2 Glava svetilke
- 3 Stikalo-prožilo za vklop/izklop
- 4 Gumb za sprostitev baterijskega paketa.
- 5 Baterijski paket*

* odvisno od tipa stroja

3. Uporaba

Vstavite napolnjen baterijski paket (5) (ni vključen v dobavo)

Vklopite in izklopite svetilko s pomočjo stikala (3)



Ne usmerjajte svetlobnega snopa v oči ljudi ali živali.

Primerna temperatura za shranjevanje baterijskih paketov je med 10°C in 30°C.

Glede na model: Nagnite glavo svetilke (2), da nastavite kot svetlobnega žarka..

4. Čiščenje



Odstranite baterijski paket pred posegom ali čiščenja svetilke.

Ne čistite z agresivnimi čistili ali topili.

Poskrbite, da sta svetilka in stiki baterijskega paketa suhi.

5. Servisiranje



Popravila Metabo strojev smejo opravljati samo ustrezno usposobljeni električarji!

Če vaše Metabo električno orodje potrebuje popravilo, naj ga popravijo na zato pooblaščenem servisu. Za naslov pogledjte na www.metabo.si

Lista rezervnih delov Vam je na voljo na www.metabo.com

6. Zaščita okolja

Ne vrzite baterijskih paketov v vodo.



Da se zaščiti okolje, ne mečite baterijske pakete v gospodinjne odpadke. Upoštevajte nacionalne zakonske akte za izrabljene električne stroje in pribor, da zbirajo posebej in se jih okolju prijazno reciklira.

Pred oddajo baterijski paket izpraznite v stroju. Preprečite možnost kratkega stika mes kontakti (uporabite lepilni trak)

7. Tehnični podatki

Smejo se uporabljati le originalni Metabo baterijski paketi!

18 V: 625589000, 625596000, 625578000, 625594000, 625343000, 625591000, 625592000, 625342000, 625341000, itn.

14.4 V: 625588000, 625595000, 625590000, itn

10.8 V: 625438000, 625439000, 625585000, 625597000, itn.

Legenda znakov v tabeli na strani 3.

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega napredka.

U	=	napetost baterije
P	=	Poraba
Phi	=	flux svetilke
CRI	=	Indeks barvnega upodabljanja
CCT	=	Korelirana barvna temperatura
m	=	Teža (brez baterijskega paketa)

--- Enosmerna napetost

SL SLOVENSKO

Objavljeni tehnični podatki so predmet tolerančnih meritev (kot je navedeno v veljavnih standardih).

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1, P.O. Box 1229, 72602 Nürtingen,
Germany
www.metabo.com

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega napredka. © by Metabo

GARANCIJSKI LIST

za **metabo** stroje

metabo[®]
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS
 FIRMA IN SEDEŽ
 DAJALCA GARANCIJE:
Metabo d.o.o.
 Poslovna cona A 12
 SI - 4208 ŠENČUR

Oznaka in TIP: _____

Datum izročitve blaga: _____

Firma in sedež prodajalca: _____

Žig in podpis prodajalca: _____

Serijska številka stroja: _____

Dvojniki garancijskega lista se ne izdajajo!

1. Metabo d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje stroja v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
2. Za zgoraj navedeni stroj priznavamo 12 mesečni garancijski rok, ki začne teči od dneva izročitve blaga potrošniku. Vse poškodovane dele bomo v tem roku brezplačno zamenjali oz. nadomestili z novimi. Kot garancija se ne prizna obraba potrošnega materiala in pribora kot so krtačke, kabli, maziva, svedrji, rezila, obdelovalne plošče, ipd.
3. Garancija velja samo ob posegu, ki ga lahko opravi pooblaščen serviser za Metabo stroje. Servis je potrebno opraviti na vsakih 70-100 delovnih ur. Če serviser ugotovi, da je bil aparat v garancijskem roku neprimerno vzdrževan, se garancija ne prizna.
4. Iz garancije izključujemo popravila, ki se opravijo zaradi nemarnega ravnanja, vzdrževanja ali neprimerne uporabe.
5. Rok popravila ne sme biti daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam aparat v celoti zamenjamo z novim.
6. V primeru, da popravilo proizvoda v garancijski dobi traja več kot 3 delovne dni, se vam garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je bil čas popravila.
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Garancija prične teči z dnem prodaje, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom. Pazite, da vam prodajalec izpolni garancijski list s pravilnim datumom prodaje, originalnim žigom, prepisano serijsko številko stroja in podpisom, drugače se vam garancije ne prizna.
9. Oskrbo z vsemi nadomestnimi deli zagotavljamo min. 8 let. Metabo zagotavlja popravilo stroja izven garancijskega roka min. 5 let.
10. Garancija za Metabo stroje velja na celotnem območju Evropske skupnosti.
11. Garancija se ne prizna :
 - če je v aparat posegla nepooblaščen oseba,
 - če so okvare mehanske oz. fizične,
 - če so okvare nastale med transportom po naši izročitvi,
 - če ni potrjen garancijski list in priložen originalen račun,
 - za ves potrošni material (krtačke, kabli, maziva, redni pregled).

Servis za okvare v garancijskem roku:



VARESI d.o.o.

Cesta v Gorice 2a

Tel.: 01/505 75 81

1000 Ljubljana

Metabo 3-letna garancija

XXL garancija je na voljo za vse države, ki so navedene na spletni strani www.metabo.si.

Potrđilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani.

Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

170 27 4581_sl_01 19 (incl.SHW)